

CONECTOR PARA SPOT RECUADO AR11 | PAR30



--

Potência

--

Fluxo luminoso

--

Ângulo de abertura

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência	--
IRC	--
Ângulo de abertura	--
Vida útil (L70)	--
Tensão	--
Temp. de operação	--
Frequência	--
Fator de potência	--
Corrente	--
Índice de Proteção	--
Fluxo luminoso	--
Eficiência luminosa	--
Temp. de cor	--
Base	--
Garantia	--

DADOS LOGÍSTICOS

SKU	CT003
Código de barras	--
Composição	--
Peso Líquido	--